

ADB P.RG EA4202 WiFi ručna konfiguracija

Kao i kod svakog routera u našoj ponudi, *Default Gateway* ADB routera je **192.168.1.1**. Nakon što navedenu IP adresu korisnik upiše u svoj preglednik, otvara se stranica za unos korisničkog imena i lozinke (kao na slici niže):

Copyright © 2010-2012 ADB Broadband S.p.A.

User Name: user

Password: (serial number (s/n – ispisan ispod samog uređaja))



1. Basic Mode

Home

Device Summary

Firmware Version: PRGA4202N_HTC_2.1.1.0009 - main
Platform Version: 2.1.0.0041
Hardware Version: BCM6362
Uptime: 28m 17s

Internet Connection: Up

Type: PPP - Ethernet over ATM, 0/33
IP Address: 93.136.133.228
Gateway: 172.29.252.63
Name Server: 195.29.166.117, 195.29.149.197
disconnect

DSL Line: Up

Downstream Rate: 8900 Kbps
Upstream Rate: 829 Kbps

WiFi: Up

Name (SSID): HD ADB EA4202
Security: WPA2, AES

LAN IP Address: 192.168.1.1

DHCP Server: Enabled
Min Address: 192.168.1.2
Max Address: 192.168.1.254

Ethernet Ports: 1 2 3 4

Voice Lines: 1 2

Copyright © 2010-2012 ADB Broadband S.p.A.

Konfiguraciju je najlakše odraditi u Basic Mode-u, ta opcija bi korisniku trebala već biti odabrana prilikom ulaska u konfiguraciju. U samoj konfiguraciji pod stavkom **WiFi** odabiremo **ikonu sa kalendarom** (pored nje je vidljiv status konekcije – down/up).

Nakon odabira otvara nam se dijaloški okvir za podešavanje **WiFi mreže**:

Wireless Access Point

Status: **Up**

Enable Access Point: Yes No

Name (SSID): **HD ADB EA4202**

Wi-Fi Security Settings

SSID Broadcast: Yes No

AP Isolation: Yes No

WiFi Segregation: Yes No

Security Mode: **WPA2**

Encryption Mode: **AES**

WPA Passphrase: Show password

Wi-Fi Protected Setup

WPS Enabled: Yes No

Apply **Close**

SSID: (Naziv WiFi mreže)

WPA Passphrase: (WiFi ključ)

Upisujemo postavke kao na slici iznad, te na kraju odabiremo **Apply**.